

Alarm AL50

Kompaktní alarm s vestavěnou sirénou. Velmi jednoduché ovládání jediným přepínačem, takže se s alarmem naučí zacházet i lidé se záporným vztahem k technice. Bojíte-li se složitého ovládání poplašných zařízení, u tohoto přístroje opravdu není strach na místě. Přístroj lze napájet jak vložením baterie, tak z jakéhokoli vhodného síťového napáječe 9V. Životnost baterie závisí na počtu poplachů, teplotě a kvalitě použité baterie. Za příznivých podmínek je i několik měsíců. K přístroji dodáváme kloubový držák, ve kterém lze alarm jednoduše nasměrovat dle potřeby. Z držáku lze alarm kdykoli jednoduše vyjmout a použít ho i jinde.

Instalace do držáku a vložení baterie.

- Jemným zatlačením a tahem ve směru šipky sejměte kryt baterie
- Opatrně vysuňte kloubový držák směrem k pouzdru baterie
- Přišroubujte kloubový držák na místo montáže, k montáži můžete použít přiložené šroubky a hmoždinky
- Vložte baterii do přístroje
- Nasuňte přístroj na kloubový držák
- Nasuňte kryt baterie na přístroj

Ovládání:

Ovládací přepínač se nachází na pravé straně. V horní poloze přepínače (OFF) je vypnut. V střední poloze přepínače (L) je aktivován. Přístroj nejprve čeká cca 10 sec, aby Vám umožnil opustit hlídaný prostor, po této době jakýkoliv pohyb v detekčním poli spustí vestavěnou sirénu, která houká bez ohledu na to, zda pohyb pokračuje či ne. Po automatickém vypnutí sirény, přístroj samozřejmě nadále pokračuje ve střežení prostoru. Ve spodní poloze přepínače (H) je alarm aktivován shodně jako v poloze (L) intenzita zvuku vestavěné sirény je však vyšší.

UPOZORNĚNÍ:

Chybná funkce přístroje může být způsobena špatnou baterií. Pro použití doporučujeme kvalitní baterie s dlouhou životností.

Příklady použití:

- Poplašné zařízení doma či ve Vaší provozovně (alarm svým tvarem připomíná standardní zabezpečovací čidlo a působí tak dojmem, že objekt je centrálně zabezpečen)
- Vyjmutím z držáku získáte přenosné poplašné zařízení použitelné kdekoli
- Kdykoli na cestách jednoduše ohlídá Váš hotelový pokoj, stan, loď nebo karavan.

Technické parametry:

- detekční úhel 120 stupňů (v držáku je přístroj otočný ve svislém i vodorovném směru)
- detekční vzdálenost cca 10m dle podmínek v místě montáže (záleží na teplotních podmínkách) napájení baterie 9V nebo odpovídající napáječ
- čas do automatického vypnutí sirény cca 30 sekund