

Wall-Alarm

Zabezpečovací systém s dálkovým ovládáním

Zabezpečovací systém je určen k zabezpečení bytů, chat a menších objektů. Detekuje pohyb před alarmem. K ovládání slouží IR dálkový ovladač umožňující velmi jednoduché ovládání alarmu.

Ovládání a montáž

Pohybový alarm se ovládá pomocí dálkového IR ovladače. Při ovládání je nutno ovladačem mířit na alarm. Ovládání spočívá ve stisku tlačítka ovladače pro aktivaci i deaktivaci alarmu. Vložte baterie do alarmu a umístěte jej na vhodné místo do výšky max. 2.2m nejlépe do rohu. Stiskem tlačítka na ovladači aktivujete hlídací režim, rozsvítí se zelená kontrolka. Po 15s kontrolka zhasne a alarm začne hlídat prostor. V případě zaznamenání pohybu začne blikat červená kontrolka. Pokud do cca 5s nedojde k deaktivaci alarmu dálkovým ovladačem, spustí se hlasité houkání. Houkání lze utiřit pouze dálkovým ovladačem. Samo utichne po 45s a s dalším pohybem se opět aktivuje.

Výměna baterií a údržba

Provádějte pravidelnou kontrolu alarmu a výměnu baterií. Sejměte kryt baterií. Vložte nové baterie dle vyznačené polarity. Záměna polarity baterií může alarm poškodit. Pro čištění minialarmu použijte pouze vlhký hadřík. Nikdy alarm nevkládejte do vody a nečistěte jej chemickými prostředky.

Záruka

Na tento výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje na závady způsobené vadným materiálem nebo závady způsobené chybou při výrobě. Záruka se nevztahuje na mechanické a elektrické závady způsobené užíváním jednotky v rozporu s instrukcemi v návodu. Jednotka nesmí být rozebírána. Při uplatňování záruční opravy zašlete zařízení včetně dokladu o jeho zakoupení a popisu závady na adresu záručního servisu.

Informace o likvidaci

Po skončení životnosti zařízení nevyhazujte do směsného ani tříděného odpadu. Zařízení je nutné ekologicky zlikvidovat. Odevzdejte jej ve sběrně starých spotřebičů nebo jej odevzdejte v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.

Technické údaje

- Siréna: 90dB, aktivace 40s
- Detekce: pohyb v prostoru
- Napájení: 4x1,5V typ AA + 3xAG13
- Prostředí: vnitřní 0° až 45°C
- Zpoždění: při vstupu 5s a při odchodu 15s
- Dosah: max 5m úhel 110°H x 40°V

Dovoz a servis

ČIP Trading s.r.o. Milínská 130, Příbram www.cip.cz

Upozornění: Nikdy nedávejte alarm do blízkosti ucha, silný zvuk může poškodit sluch. Není určen jako hračka, montujte a skladujte jej mimo dosah dětí.

